

# Growatt ShineWiFi-X

- Kabellos, einfache Installation
- USB Kommunikationsanschluss
- Eingebauter Speicher, 1 Monat Daten
- Online Monitoring und Wartung



P O W E R  
- I N G  
T O M O -  
R R O W



[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

Datenblatt	ShineWiFi-X
<b>Wireless Parameters</b>	
Wireless Standard	802.11 b/g/n
Frequenzbereich	2.4G~2.5G (2412M~2484M)
Sendeleistung	802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Empfängerempfindlichkeit	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm
<b>Hardware Parameter</b>	
Datenschnittstelle	USB
Betriebsspannung	5V(+/-5%)
Max. Verbrauch beim Senden	1.2W
Display	LED
<b>Anwendungsparameter</b>	
Unterstützte Server	ShineServer
Wechselrichterkommunikation	USB (Modbus RTU protocol)
Serverkommunikation	TCP (Modbus TCP protocol)
Max. Kommunikationsreichweite	50m
Konfigurationsart	APP Konfiguration
Datentransferintervall	5 Minuten
Standardserver URL	server.growatt.com
<b>Allgemeine Daten</b>	
Maße(L/B/H)	135/79/29 mm
Gewicht	60g
Betriebstemperaturbereich	-20 °C ~ +65 °C
Garantie	1 Jahr
CE	